

Manual de utilizare SES02WH

NOTA

1. Instalarea unității poate fi făcută numai de către o persoană calificată.
2. Dispozitivul poate fi instalat numai pe un suport solid.
3. Nu instalați dispozitivul lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, boilere, etc.
4. Nu instalați aparatul în zonele expuse direct stropirii cu apă.

DESCRIERE

1. Dispozitivul funcționează în următoarele moduri:
 - a. Ca și un întrerupător ON / OFF (ON / OFF) - ca un comutator de perete obișnuit;
 - b. Ca și un senzor de mișcare (PIR), cu sensibilitate reglabilă
2. Dispozitivul poate lucra la lumina zilei sau în întuneric, în funcție de pragul stabilit al intensității luminii (LUX)
3. Lumina de avertizare indică detectarea mișcării de către senzorul cu infraroșu.

INSTALARE

1. Opriti alimentarea cu energie electrică
2. Slăbiți șuruburile din partea din spate a dispozitivului și conectați cablul de alimentare.
3. Scoateți rama din jurul senzorului de mișcare și montați dispozitivul în conformitate cu schema de conexiuni.
4. Porniți și testați dispozitivul.

TESTAREA DISPOZITIVULUI

1. Setati comutatorul de pe partea din față a dispozitivului în poziția ON . Reglați sensibilitatea senzorului de lumină (LUX) pe poziția MAX iar timpul (TIME) pe minim.
2. Porniți alimentarea. Dispozitivul care este conectat (becul), va porni.
3. Comutați pe modul OFF (OPRIT). Becul nu mai trebuie să lumineze.
4. Setati comutatorul rotativ al senzorului de mișcare (PIR). Becul luminează 20 sec., dacă a existat o detectare a mișcării în interiorul zonei de detecție. Dacă aparatul este setat pe modul PIR (activat de senzorul de mișcare), iar mișcarea nu este detectată, iluminarea va fi oprită automat în 5s - 10s. Lighting
5. Setati senzorul crepuscular (LUX) la minim. În absența mișcării, iluminarea va fi dezactivată. Atunci când este detectată o mișcare aparatul va comuta automat pe **iluminare**, pentru o anumită perioadă de timp (reglată din potentiometrul de timp)

SPECIFICAȚII

1. Tensiunea de alimentare: 230V / 50Hz.
2. Distanța de detecție mișcare a senzorului: 12m (<24 ° C), reglabilă
3. Unghi detecție senzor PIR: 140 °
4. Sensibilitate: < 3 lux (reglabilă).
5. Reglarea timpului de acționare: 5s-7min (reglabil).
6. Putere maximă comandată: 400W (sarcină rezistivă)
7. Înălțime de montare: 1m-1,8 m
8. Umiditate: <93% RH.
9. Temperatura mediului ambiant: -20 ° C ~... 40 ° C

SCHEMA DE CONECTARE

