

CUBE1208

Manual de utilizare



Inainte de utilizare cititi cu atentie manualul de utilizare si pastrati aceste instructiuni la loc sigur pentru consultari ulterioare. In xcaz de instrainare a aparatului, dati mai departe si instructiunile.

Cube1208 Ibiza este un sistem 2.1, potrivit pentru a fi utilizat la sonorizarea diverselor evenimente.

Elementul central al sistemului este subwoofer activ de 12", care comanda cele două difuzoare pasive de 8".

Un avantaj al setului Ibiza este gama largă de opțiuni de conectare, care combină intrările standard (intrări de linie pentru CD playere, intrare microfon, etc) cu interfețele moderne USB (SD).



Toate piesele din set sunt fiabile si sunt proiectate pentru o utilizare zilnica. Subwoofer-ul dispune de role de fund, curea pentru tragere și mâner, pentru a asigura cea mai simplă punere in functiune si cel mai comod mod de transport.

Conectarea difuzoarelor satelit este foarte simpla si ofera o mare flexibilitate in aranjarea sistemului.

Având în vedere specificațiile tehnice, opțiunile de conectare și portabilitatea setului Ibiza, sistemul este ideal pentru utilizarea in sali de sport, școli sau de către firme și cluburi. Acest lucru s-ar putea extinde chiar și la utilizarea la evenimente promotionale. Potrivit pentru evenimente la care participa maxim 300 de persoane. Se poate conecta la PC-uri, laptop-uri, MP3 playere, CD si DVD playere prin intermediul porturilor USB.

CARACTERISTICI

Subwoofer:

*Boxa activa de 12 "(30cm), subwoofer cu max. 800W putere de ieșire
Datorita dimensiunilor foarte mari, este dotat cu role de fund, bara fata si curea de tragere.*

Conexiuni: 1 x USB, 1 x SD, 1 x 6.3mm mufa de intrare microfon, 1 x 6.3mm mufa de intrare de linie, 1 x intrare de linie RCA stereo, 1 ieșire stereo RCA, 2 x iesiri Speakon

Are intrari USB și SD pentru redarea directă de MP3-uri de la USB și dispozitive de stocare SD.

Operare ușoară prin intermediul controlului de la distanță.

Este prevazut cu egalizator reglabil cu 2-benzi - bas și înalte

Colțuri de protecție din metal

Grila de protectie din metal

Frecventa de raspuns: 20Hz - 18kHz

SPL: 10dB

Alimentare: 220-240V, 50/60Hz

Difuzoare satelit

2 boxe de 8 "(20cm), cu putere de varf de 300W

Flanșă pentru stand

Sistem cu 3 cai bass reflex

Conexiuni: 1 x intrare Speakon

Ușor de transportat, prevazut cu manere laterale încastate

Colțuri de protecție din metal

Grila de protectie din metal

Frecventa de raspuns: 50Hz - 20kHz

Sensibilitate: 96dB (+ / - 3dB)

Impedanta: 8 Ohm

Sistemul cuprinde:

1 boxa activă de 12 "(30cm), subwoofer

2 x boxe pasive de 8 "(20cm)

2 x stative

1 x cutie de transport

2 x cabluri speakon

1 x telecomanda

1 x cablu de alimentare

Dimensiuni:

Subwoofer: 39 x 44 x 50cm (W x H x D), greutate: 29 kg

Boxe satelit: 30 x 40 x 21cm (W x H x D), greutate: 11 kg fiecare

CONEXIUNI

Sloturi card SD si
USB



Comutator
pornit/oprit



Afisaj digital

Panou control volum si
ton

Intrare microfon speakon

Intrare speakon linie

Intrare RCA linie

Iesire RCA stereo

Iesire speakon
conectare sateliti

Priza alimentare
retea

UTILIZARE

Conectati boxele satelit la subwooferul activ prin intermediul cablurilor speakon din dotare.

Alegeti sursa de muzica pentru boxa activa – microfon, intrare de linie, muzica MP3 (de pe card SD), conectare la calculator (prin portul USB), etc.

Pentru inceput, reglati nivelul sonorului la minim. Dupa ce ati pornit sistemul, reglati volumul la nivelul dorit si efectuati eventual corectiile de ton necesare, prin intermediul egalizatorului.

Atentie:

Nu stati in apropierea boxelor cand acestea au nivel de redare mare, pericol de vatamare grava a sistemului auditiv!

In caz de functionare anormala, opriti sistemul si scoateti-l din priza. Nu incercati sa-l reparati singuri, prezentati aparatul la un service specializat.

Nu desfaceti aparatul, nu sunt componente utile inauntru.

Pastrati aparatul in locuri ferite de umezeala, temperaturi extreme, in locuri cu mult praf sau campuri magnetice puternice.

Nerespectarea acestor instructiuni duce la pierderea garantiei.